

цепи управления и контроля

ПЧ-С100, ПЧ-С200 Х1			ПЧ-С300 Х1			
№	Название	Описание	№	Название	Описание	
1		Программируемый релейный выход 1 U~250, I до 2 А; U=24 В, I до 8 А	1		Программируемый релейный выход 1 U~250, I до 2 А; U=24 В, I до 8 А	
2			2			
3			3			
4		Программируемый релейный выход 2 U~250, I до 2 А; U=24 В, I до 8 А	4		Программируемый релейный выход 2 U~250, I до 2 А; U=24 В, I до 8 А	
5			5			
6			6			
7			7			
8	ВыхА	Аналоговый выход. Уровень сигнала 0(2)—10 В или 0(4)—20 мА	8		Программируемый релейный выход U~250, I до 2 А; U=24 В, I до 8 А	
9	Общ	Общий входа/выхода	9			
10	24 В	Напряжение 24 В, ток до 100 мА	10	ВыхА2	Аналоговый выход 2. Уровень сигнала 0(2)—10 В или 0(4)—20 мА	
11	ВхЦ1	Программируемые цифровые входы, 15—24 В	11	ВыхА1	Аналоговый выход 1. Уровень сигнала 0(2)—10 В или 0(4)—20 мА	
12	ВхЦ2		12	GND	Общий входа/выхода	
13	Общ		Общий входа/выхода	13	24 В	Напряжение 24 В, ток до 100 мА
14	ВхА1	Аналоговый вход 1. Уровень сигнала 0(2)—10 В или 0(4)—20 мА	14	ВхЦ6	Программируемые цифровые входы, 15—24 В	
15	Uref	Напряжение питания аналогового входа/выхода 10 В, ток до10 мА	15	ВхЦ5		
16	ВыхЦ	Программируемый выход (открытый коллектор)	16	ВхЦ4		
17	24 В	Напряжение 24 В, ток до 100 мА	17	ВхЦ3		
18	24 В		18	ВхЦ2		
19	ВхЦ3		19	ВхЦ1		
20	ВхЦ4	Программируемые цифровые входы, 15—24 В	20	ВхА2	Аналоговый вход 2. Уровень сигнала 0(2)—10 В или 0(4)—20 мА	
21	ВхЦ5		21	Общ	Общий входа/выхода	
22	ВхЦ6		22	ВхА1	Аналоговый вход 1. Уровень сигнала 0(2)—10 В или 0(4)—20 мА	
23	Общ	Общий входа/выхода	23	Uref	Напряжение питания аналогового входа/выхода 10 В, ток 10 мА	
24	ВхА2	Аналоговый вход 2. Уровень сигнала 0(2)—10 В или 0(4)—20 мА	Х2			
			1	24 В		Программируемый выход(открытый коллектор)
			2	ВыхЦ1		

